



## Data Sheet 4540131

**Product:** SMARTPIR Dim Multiwire Plus PH  
**El-number:** 4540131  
**Mat.no:** EKO07250  
**EAN:** 17020150725001  
**Packing:** 5  
**Color:** Polar white



### Product description:

SmartPir med dimmer registrerer bevegelige varmekilder (f.eks. personer), og kan dimme ohmske, induktive eller kapasitive laster og koble dem inn i en justerbar periode.

Bruk av nøytral ledning er valgfritt.

Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral.

Maksimal belastning til 200W

Forbedret dimmeegenskaper

Passer perfekt i boder, gang, WC og andre soner hvor du ønsker at lyset skal skru seg av og på automatisk basert på om det er noen der.

#### Kontrollalternativer

Hjemmekontroll: For å styre bevegelsessensoren via ELKO Smart-appen trenger du ELKO SmartHUB.

Romkontroll: For å styre bevegelsessensoren med andre ELKO Smart-enheter kan den kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter i samme Zigbee-nettverk.

Direkte drift: Bevegelsessensoren kan alltid kontrolleres direkte på enheten. Du kan også koble til et valgfritt antall mekaniske trykknapper.

#### Funksjoner

Bevegelsesdeteksjon

Automatisk lastdetektering

Automatisk modus, manuell betjening

Mykstartfunksjon

Via app:

Innstilling av lysstyrke eller minnefunksjon

Dimmeområde: Min./maks. lysstyrke

Manuell definisjon av LED-driftsmodusen (RL LEDmodus)

Detekteringslysstyrke

Detekteringsfølsomhet

Sett tid fra det ikke er bevegelse detektert, til lyset skal skrues av

Halvautomatisk modus

Stille inn en tidtaker eller tidsplan

### ELKO AS

E-mail: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internet: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Org.no.: NO 911 382 563 MVA

ELKO Front office  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
P.O.Box 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tel.: +47 67 80 73 00  
Fax: +47 67 80 73 01

ELKO Plant  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tel.: +47 32 78 91 00  
Fax: +47 32 78 91 01

---

**Technical specifications:** PIR with dimmer - Plus Polarwhite - min 0W with neutral, 7W without - max 200W

---

Size

Wiring diagram

**ELKO AS**

E-mail: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internet: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Org.no.: NO 911 382 563 MVA

**ELKO Front office**  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
P.O.Box 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tel.: +47 67 80 73 00  
Fax: +47 67 80 73 01

**ELKO Plant**  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tel.: +47 32 78 91 00  
Fax: +47 32 78 91 01